


Selbstbedienung

Bei Bedienung der Kasse durch die Kunden selbst ist es wichtig den Ablauf des Kassierens so einfach als möglich darzustellen. Hierzu können diverse Einstellungen und Einschränkungen im Kassensystem vorgenommen werden:



Kunde boniert selbst

Der Kunde boniert und bezahlt über die Kasse selbst.

Einstellungen - Allgemein

> Tisch/Konto

Auto Tisch-/Kontosuche von-bis einstellen

Hier kann ein Tischbereich eingegeben werden. Dadurch wird automatisch für den Kunden ein Tisch/Konto ausgewählt in diesem Bereich. Dies ist Voraussetzung bei der Verwendung des Chipkarteninterface, damit ein Gast automatisch angelegt wird.

Einstellungen - Arbeitsplatz

> Allgemein

Nach Rechnung zurück zu Boniermaske

Hier wechselt das Programm nach Rechnungsabschluss direkt wieder in die Boniermaske, damit sofort weiter boniert werden kann. Allerdings ist hierfür zusätzlich die Aktivierung des Parameters **"Tisch/Kontoeingabe überspringen"** im Abschnitt **Tisch/Konto** erforderlich. Weiters ist es in diesem Abschnitt empfehlenswert bei der Einstellung **Tisch/Kontovorgabe** einen Wert von >0 anzugeben, damit die Boniermaske immer mit demselben Tisch/Konto geöffnet wird.

> Tisch/Konto

Nicht-verbuchte Positionen beim Verlassen des Tisches/Kontos automatisch löschen

Positionen, welche nur boniert wurden und nicht verbucht wurden, werden beim Verlassen des Tisches/Kontos gelöscht.

Nicht verbuchte und verbuchte Positionen nach ... Sekunden automatisch löschen (max. 60)

Wenn eine gewisse Zeit keine Aktivität vernommen wurde, werden die Positionen automatisch gelöscht. Bei **"TischNr"** kann ein bestimmter Tisch ausgewählt werden, bei dem diese vorgenommen werden soll.

Tisch/Konto schließen nur mit Chefcode

Ein geöffneter Tisch (Konto) kann nur mit Eingabe eines Chefcodes geschlossen werden.

> Bonieren

Boniersystem Favoriten-Buttons

Hier können bis zu fünf Buttons ausgewählt werden, die im Boniersystem prominent angezeigt werden. Wird keine Auswahl getroffen, werden die Buttons automatisch von der Kasse belegt.

Die nicht ausgewählten Buttons werden im seitlichen Menü angezeigt.

Im Boniersystem folgende Buttons/Elemente anzeigen

Für weitere Einschränkungen können in der Boniermaske diverse Buttons/Elemente ausgeblendet werden:

- **Abmelden:** Die Kunden können sich direkt in der Boniermaske abmelden.
- **Tisch/Konto:** Durch Ausblenden des Tisch/Konto-Buttons, ist das Verlassen des Tisches deaktiviert.

 INFO

Um aus dem Tisch zu gelangen, muss 5x auf die Tischsumme geklickt werden.

- **Zoom:** Zum Einblenden von Beilagen-Tischzellen
- **Ziffernblock**
- **Produktinfo:** Mit diesem Button kann die im Artikelstamm hinterlegte Produktinfo angezeigt werden.
- **Sammeln:** Dient dem Sammeln von gleichen bonierten Artikeln im Tisch.
- **Artikelsuche (Button '?'):** Öffnet eine Maske mit Artikel-Suchfunktion.
- **PLU:** Bei Eingabe der Artikelnummer im Ziffernblock und klick auf "PLU", wird der entsprechende Artikel boniert. Dieser Button kann aber unabhängig vom Ziffernblock deaktiviert werden.
- **Beilagen (SB-Modus/Handel: 'Extras'):** Der Button befindet sich bei der Kartenübersicht und dient der Anzeige von Beilagenartikeln.

> Schnittstellen

Chipkarten

Bei dem Chipkarten Interface "**NFC**" sind folgende Einstellungen zu aktivieren:

- Modus: **Über Gästekartei**
- **Gast automatisch anlegen:** ON
- **Tischplan autom. Chip lesen:** ON
- Bei den Bytes **Hex** auswählen

Self Checkout

Eigenständige Abrechnung durch den Kunden.



Einstellungen - Arbeitsplatz

> Allgemein

Arbeitsplatz Art

Die Einstellung **"Self Checkout"** aktivieren.

Bedieneran-/abmeldung

In diesem Block sind folgende Parameter zu setzen:

- **"Nach Programmstart sofort in die Boniermaske wechseln":** ON
- **"Autom. mit Bediener anmelden":** Den entsprechenden Bediener auswählen, auf welchen boniert werden soll.
- **"Nach Rechnung zurück zu":** Tisch/Kontoeingabe oder Boniermaske

> Schnittstellen

Chipkarten

Bei dem Chipkarten Interface **"NFC"** sind folgende Einstellungen zu aktivieren:

- Modus: **Über Gästekartei**
- **Gast automatisch anlegen:** OFF
- Bei den Bytes **Hex** auswählen

MELZER X3000 - Kiosk



MELZER X3000®

— DAS KASSENSYSTEM MIT TOUCH —



11

Karte an den Leser halten
Holde the card up to the reader



16:54
28.03.24