

Altersabfrage

Allgemein

Wird ein Artikel mit einer bestimmten Altersbeschränkung boniert, so fragt die Kasse nach dem Alter. Je nach eingegebenen Alter wird die Bonierung erlaubt oder verhindert.

Beschreibung der genauen Funktionsweise siehe [Handbuch MELZER X3000](#) - Kapitel "[Schnittstellen - Altersabfrage](#)".

Einstellungen MELZER X3000

Modulunabhängige Einstellungen welche gesetzt werden müssen.

Einstellungen → Einstellungen pro Arbeitsplatz

- Registerkarte "[Bonieren](#)"
 - Parameter "[Warengruppe Altersabfrage](#)" aktivieren.

Stammdaten → Artikelverwaltung → Warengruppen

- "[Altersfreigabe ab Jahren](#)" Parameter kann pro Warengruppe eingestellt werden.
- "*Optional: Altersprüfung Uhrzeit von-bis:*" Altersbeschränkung nur zu bestimmten Uhrzeiten aktivieren.

Module

Swiss Reader¹

Modulabhängige Einstellungen. Allgemeine Einstellungen müssen gesetzt sein.

Mit dem "**Swiss Reader**" kann der Ausweis des Kunden eingelesen werden. Der Leser liest das Geburtsdatum des Kunden, welches von der Kassensoftware automatisch in das Alter umgerechnet wird.

Einstellungen → Einstellungen pro Arbeitsplatz

- Registerkarte "[Schnittstellen](#)"
 - "[Altersabfrage](#)" "*Swiss Reader*" aus dem Drop-Down Menü wählen.

Ablauf

- Wenn die Kasse nach dem Alter fragt, einfach den Ausweis über den Reader einlesen.
- Wird die Alterseingabe mit "Abbrechen" beendet folgt keine weitere Altersprüfung.

1. Swiss Reader <https://www.dative.ch/produkte/swiss-qr-code-scanner-swissreader-sr200qr/> ↩