

Altersabfrage

Allgemein

Wird ein Artikel mit einer bestimmten Altersbeschränkung boniert, so fragt die Kasse nach dem Alter. Je nach eingegebenen Alter wird die Bonierung erlaubt oder verhindert.

Weitere Informationen siehe [Handbuch MELZER X3000](#) - Kapitel "[Schnittstellen - Altersabfrage](#)".

Einstellungen MELZER X3000

Modulunabhängige Einstellungen welche gesetzt werden müssen.

Einstellungen → Einstellungen pro Arbeitsplatz

- Registerkarte "[Bonieren](#)"
 - Parameter "[Warengruppe Altersabfrage](#)" aktivieren.

Stammdaten → Artikelverwaltung → Warengruppen

- "[Altersfreigabe ab Jahren](#)" Parameter kann pro Warengruppe eingestellt werden.
- "*Optional: Altersprüfung Uhrzeit von-bis:*" Altersbeschränkung nur zu bestimmten Uhrzeiten aktivieren.

Module

Swiss Reader¹

Modulabhängige Einstellungen. Allgemeine Einstellungen müssen gesetzt sein.

Mit dem "**Swiss Reader**" kann der Ausweis des Kunden eingelesen werden. Der Leser liest das Geburtsdatum des Kunden, welches von der Kassensoftware automatisch in das Alter umgerechnet wird.

Einstellungen → Einstellungen pro Arbeitsplatz

- Registerkarte "[Schnittstellen](#)"
 - "[Altersabfrage](#)" "*Swiss Reader*" aus dem Drop-Down Menü wählen.

Ablauf

- Wenn die Kasse nach dem Alter fragt, einfach den Ausweis über den Reader einlesen.
- Wird die Alterseingabe mit "Abbrechen" beendet folgt keine weitere Altersprüfung.

1. Swiss Reader <https://www.dative.ch/produkte/swiss-qr-code-scanner-swissreader-sr200qr/> ↩