

Cashdispenser

Allgemein

! INFO

Lizenzpflichtiges Modul. Pro Anschluss.

Mit einem CashDispenser können Bargeldzahlungen automatisiert vorgenommen werden. Die Kasse übermittelt die Rechnungsdaten zu dem CashDispenser, welcher das Bargeld entgegennimmt.

Beschreibung der genauen Funktionsweise siehe [Handbuch MELZER X3000](#) - Kapitel "[Schnittstellen → CashDispenser](#)".

Einstellungen MELZER X3000

Stammdaten → Bediener

- Registerkarte "[Grunddaten](#)"
 - "[Berechtigung / Zuordnungen](#)"
 - "[Rg. Cash Dispenser](#)"

Dem Bediener muss die Berechtigung gegeben werden, damit die Rechnung über den CashDispenser kassiert werden kann.

Falls der Parameter "*Rg. Bar*" zusätzlich aktiviert ist, besteht die Möglichkeit, eine Rechnung ohne CashDispenser "**Bar**" zu kassieren. In diesem Fall kommt im Boniersystem beim Auswählen von "*BAR*" eine entsprechende Abfrage.

Zahlungswege → Zahlungsarten

Es muss eine Zahlungsart für den CashDispenser angelegt werden.

Als "[Kurzbezeichnung](#)" muss "**CD**" verwendet werden.

Module

Cashlogy¹

Modulabhängige Einstellungen. Allgemeine Einstellungen müssen gesetzt sein.

Es wurde der "*Micro integration mode*" integriert. Dieser funktioniert durch das Austauschen von XML-Files.

Der gemeinsame Pfad lautet `C:\mfserver\Cashlogy`. Seitens Cashlogy muss die entsprechende Software installiert und dieser Pfad eingetragen werden.

Einstellungen → Einstellungen pro Arbeitsplatz

- Registerkarte "[Schnittstellen](#)"
 - "[CashDispenser](#):" CashLogy auswählen.
-

Glory²

Modulabhängige Einstellungen. Allgemeine Einstellungen müssen gesetzt sein.

! HINWEIS

Die Anbindung wurde über die CI-Activate Middleware umgesetzt. Für dessen Nutzung ist eine separate Lizenz von Glory notwendig. Alle weiteren Informationen erhalten Sie direkt von Ihrem Glory Ansprechpartner.

Einstellungen → Einstellungen pro Arbeitsplatz

- Registerkarte "[Schnittstellen](#)"
 - "[CashDispenser](#):" Glory auswählen.
 - Einstellungen ⚙
 - URL bzw. IP-Adresse inkl. Port eingeben (zB. 192.168.0.100:44333)
 - Benutzer eingeben
 - Passwort eingeben
-

Perfect Money³

Modulabhängige Einstellungen. Allgemeine Einstellungen müssen gesetzt sein.

CashDispenser von "*Perfect Money*" werden über das Netzwerk angesteuert. Es muss keine weitere Software installiert werden.

Einstellungen → Einstellungen pro Arbeitsplatz

- Registerkarte "[Schnittstellen](#)"
 - "[CashDispenser](#):" PerfectMoney auswählen.
 - Einstellungen ⚙
 - URL bzw. IP-Adresse inkl. Port eingeben (zB. 192.168.0.100:44333)
 - Benutzer eingeben
 - Passwort eingeben

1. Cashlogy by Azkoyen, <https://cashlogy.com> ↵

2. [Glory](#) ↵

3. <https://www.perfect-money.de/> ↵